

Seqüencial de Booster – até 4 estágios

Válvulas (SINAL NEGATIVO)

- Azul / Vermelho – 1º estágio
- Azul / Preto – 2º estágio
- Azul / Verde – 3º estágio
- Azul / Branco – 4º estágio

Botões (SINAL NEGATIVO)

- Amarelo / Vermelho - Seqüência UP - 1 estágio
- Amarelo / Branco - Seqüência DOWN - 1 estágio
- Amarelo / Verde - RESET (Desliga todos os estágios)

Obs.: Pode ser usado como negativo dos botões o chassis do veículo.

Alimentação

- Vermelho – Positivo +12V (Pós-Chave – Linha 15)
- Preto - Negativo (Chassis)

Configuração:

Tipo de Válvula (Lilás)

- Para manter as válvulas acionadas e desligar na seqüência – Não cortar fio Lilás
- Para manter as válvulas desligadas e ligar na seqüência – Cortar fio Lilás

Quantidade de Válvulas (Branco – Cinza)

2 Válvulas

- Cortar fios Cinza e Branco

3 Válvulas

- Cortar fio Branco

4 Válvulas

- Não cortar fios.

GARANTIA

A garantia do Seqüencial de Booster é de 6 (seis) meses*.

*Data descrita na etiqueta do produto ou através da nota fiscal.